


[PFM, Sprechstelle](#)

PFM-308 C

PFM-308 C + PEM-008 B



RUFKREISBILDUNG

DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1 **Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2 „ALL“- Taste drücken um Sammelruf zu wählen
- 3 „TALK“-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen.
Vorgang abwarten, die „TALK“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
- 4 „CLEAR“- Taste um die Vorwahl zu löschen
Schnelles Blinken der „CLEAR“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 5 „ALARM“-Taste startet Alarmierung.
Durch drücken und gedrückt halten der „CLEAR“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

Beschreibung per PDF: [HIER](#)

From:
<https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:
https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pfm-308_c

Last update: 2022/10/27 11:39

